



4-канальный IP-видеорегистратор

LTV-1RN0410-P

Регистратор **LTV-1RN0410-P** рассчитан на подключение 4 IP видеокамеры с разрешением до 4К. Поддержка ONVIF и RTSP протоколов.

- **4 канала**
- Запись до **8 Мп**
- Подключение **1 жесткого диска до 8 Тб**





Модель: **LTV-1RN0410-P**

Видео	
Входной сигнал	4 канала IP
Видеовыходы	1x VGA (1920x1080), 50 к/с 1x HDMI (3840x2160), 30 к/с, (1920x1080), 50 к/с
Входная пропускная способность	64 Мбит/с
Выходная пропускная способность	48 Мбит/с
Режим коридора	3/4
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Интеллектуальные функции	Детекторы пересечения линии/вторжения/входа в зону/выхода из зоны/детектор движения с классификацией типов объектов, аудиодетектор
Аудио	
Аудиовходы	4x IP
Аудиовыходы	1x RCA, 1x 1 кан. 3,5 мм
Запись	
Тип компрессии видео	H.264, H.265, Ultra 265
Разрешение записи	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Воспроизведение	
Скорость воспроизведения	1 x 4K 30 к/с, 4 x 5MP 25 к/с, 4 x 4MP 25 к/с, 4 x 3MP 25 к/с, 4 x 1080p 30 к/с
Синхронное воспроизведение	4 канала
Поиск	По детектору лиц, по интеллектуальным детекторам
Хранение данных	
Внутреннее хранилище	1x HDD (до 8 Тбайт на 1 диск)
Интерфейс	1x SATA
Тип массива	-
PoE	
PoE интерфейс	4x Rj45
Мощность на порт	До 30 Вт на порт. Максимум 54 Вт в сумме на 4 порта
PoE стандарт	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Интерфейсы	
Сеть	1x RJ-45 (10/100 Мбит/с)



Протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP
Тревожные входы/выходы	-
USB-порт	2x USB 2.0
Последовательный порт	-
Физические параметры	
Питание	48 В (DC)
Потребляемая мощность	≤9 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °С...+55 °С
Размеры	260 x 240 x 46 мм
Масса	≤1,1 кг
Комплектация	1 x адаптер питания, 1 x кабель для жесткого диска, 1 x кабель питания, 1 x мышь, 1 x комплект винтов



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1RN0410-P, IP-видеорегистратор

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru